

ARTICOLO/ITEM: **4005EUROPLUS/IN**



MODULO ESPANSIONE INGRESSO SERIE GOLD ED EUROPLUS



EXPANSION BOARD FOR GOLD AND EUROPLUS SERIES



Indice/Index

IT • SCHEDA TECNICA PRODOTTO IN ITALIANO

2

EN • ENGLISH PRODUCT DATA-SHEET

3



ISO 45001: 2018
Sistema di gestione per la
salute e sicurezza sul lavoro



ISO 9001: 2015
Sistema di gestione
della qualità



ISO 14001: 2015
Sistema di gestione
ambientale



LINCE ITALIA

Via Variante di Cancelliera, 00072
Ariccia (RM) Italia

Tel.: +39 06 9301801 - Fax: +39 06 930180232

www.lince.net - info@lince.net

MD-03.11 Rev. 8 - Pag.: 1 di 3

Codice articolo: 4005EUROPLUS/IN**Descrizione del prodotto:** Modulo espansione ingresso per centrali Serie GOLD ed EUROPLUS**Caratteristiche principali:** Scheda espansione filare su BUS per centrali espandibili Serie EUROPLUS e GOLD 869. Si collega alla centrale tramite il BUS a tre conduttori e permette di avere 5 ingressi liberamente programmabili e 4 uscite. Per la gestione degli ingressi è necessaria una tastiera della famiglia EUROPLUS. È possibile collegare alla centrale espandibile Serie EUROPLUS o GOLD 869 fino ad un massimo di 5 moduli di ingresso. Dimensioni: 110 x 105 x 31 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- AS: ingresso anti-sabotaggio normalmente chiuso
- L1 ~ L5: ingressi di linea programmabili
- - +: Alimentazione 12 V per i rilevatori (sempre presente)
- -A: Uscita open collector - normalmente aperta chiude a massa in caso di allarme
- OFF: Uscita open collector - positivo presente quando la centrale è disinserita
- AT: Uscita open collector - positivo presente a centrale non in allarme (non disponibile con centrali GOLD)
- +N: Uscita open collector - positivo presente a centrale non in allarme
- + - D: Morsetti per il collegamento del BUS

ISO 45001: 2018
Sistema di gestione per la
salute e sicurezza sul lavoroISO 9001: 2015
Sistema di gestione
della qualitàISO 14001: 2015
Sistema di gestione
ambientale**LINCE ITALIA**Via Variante di Cancelliera, 00072
Ariccia (RM) Italia

Tel.: +39 06 9301801 - Fax: +39 06 930180232

www.lincede.net - info@lincede.net**MD-03.11 Rev. 8 - Pag.: 2 di 3**

Item Code: 4005EUROPLUS/IN**Descrizione del prodotto:** Expansion board for GOLD ed EUROPLUS Series control panels**Main features:** BUS wired expansion board for EUROPLUS and GOLD 869 control panels. It's connected to the control panel through the three conductor BUS and allows 5 freely programmable inputs and 4 outputs. It is possible to connect up to a maximum of 5 input modules to the EUROPLUS or GOLD 869 series control panel. Dimensions: 110 x 105 x 31 mm.

SPECIFICATIONS

- AS: anti-sabotage input normally closed
- L1 ~ L5: programmable input lines
- - +: 12 V power supply for detectors (always present)
- -A: Open collector output - normally open it closes to earth in the event of an alarm
- OFF: Open collector output - positive present when the control panel is disarmed
- AT: Open collector output - positive present when the control panel is not in alarm mode
- +N: Open collector output - positive present with control panel not in alarm
- + - D: Terminal block for BUS connection

ISO 45001: 2018
Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoroISO 9001: 2015
Sistema di gestione della qualitàISO 14001: 2015
Sistema di gestione ambientale**LINCE ITALIA**Via Variante di Cancelliera, 00072
Ariccia (RM) Italia

Tel.: +39 06 9301801 - Fax: +39 06 930180232

www.lince.net - info@lince.net**MD-03.11 Rev. 8 - Pag.: 3 di 3**